

**РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ****1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Радиобрелок KZ-BR предназначен для передачи по радиоканалу на частоте 433,92 МГц команды управления Контроллеру дистанционного управления доступом KZ-03 (или аналогичному приемному устройству).

2. СОСТАВ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки:

1. Радиобрелок KZ-BR в сборе – 1 шт.
2. Руководство по установке и эксплуатации – 1 шт.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатические условия эксплуатации:

- устойчивость к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150-69: УХЛ4,
- температура окружающего воздуха: от 0 до +50 °С,
- относительная влажность воздуха 80% при 25°С и более низких температурах без конденсации влаги и образования инея.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Конструктивно радиобрелок выполнен в пластмассовом корпусе с кнопкой управления на передней панели и светодиодом, индицирующим его работу.

Рабочая частота, МГц	433,92
Выходная мощность, мВт, не более	10
Длина кодовой посылки, байт	4
Количество комбинаций кода	16777216
Напряжение питания от батареи (тип 23А), В	12
Ток потребления при нажатой кнопке, мА, не более	5

При нажатии на кнопку радиобрелок передает в радиоэфир уникальный код. В момент передачи загорается светодиод на корпусе брелока. Если светодиод не горит или горит тускло – необходимо заменить элемент питания в радиобрелке.

Для замены элемента питания необходимо вставить тонкую отвертку или нож в линию стыковки верхней и нижней половинок корпуса, отогнуть места защелок и разобрать корпус брелока.

5. ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ И СОВМЕСТИМОСТЬ С КОНТРОЛЛЕРАМИ

Радиобрелок KZ-BR производится в трех исполнениях, отличающихся форматами передачи данных и частотной литерой и совместимыми с различным приемным оборудованием:

KZ-BR – совместим с контроллерами дистанционного ограничения доступа KZ-03, KZ-03/BP, KZ-03/BP2.

KZ-BR/1 – совместим с блоками управления RPA и RDL.

KZ-BR/2 – совместим с блоком дистанционного управления КП-1.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель предоставляет гарантию на радиобрелок в течение 12 месяцев с даты приемки ОТК производителя. Гарантия распространяется при соблюдении покупателем правил эксплуатации, установленных в настоящем Руководстве.

Гарантия не распространяется на элемент питания!

Комплектность изделия проверяйте при покупке. В дальнейшем Изготовитель претензии по комплектности не принимает.

Основания для прекращения гарантийных обязательств: нарушение настоящего Руководства, наличие механических повреждений, наличие следов воздействия воды и агрессивных сред, наличие следов вмешательства в схему радиобрелока.

В течение гарантийного срока Изготовитель бесплатно устраняет неисправности радиобрелока KZ-BR, возникшие по вине Изготовителя, или заменяет неисправные узлы и блоки. Ремонт производится в мастерской Изготовителя. Расходы по доставке изделия к месту ремонта и обратно несет покупатель.

ООО «Инженерно-технический центр «ПРОМИКС»

214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86

Тел. (4812) 31-91-82

www.itc-promix.ru