

КОНТРОЛЛЕР

BioSmart Prox-E-EX

ПАСПОРТ



Место для наклейки

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Контроллер BioSmart Prox-E-EX используется в составе биометрической системы контроля и управления доступом BioSmart.

Контроллер предназначен для организации контроля и управления доступом посредством идентификации пользователей по биометрическим данным отпечатков пальцев и кодам RFID-меток (карт), полученным от считывателей.

Контроллер BioSmart Prox-E-EX работает совместно со считывателями BioSmart Mini-O, BioSmart Mini-E, BS-RD или со сторонними считывателями RFID-меток, поддерживающими работу по интерфейсу Wiegand.

IP-адрес контроллера: **172.25.110.71**.

Сведения о сертификации указаны на сайте www.bio-smart.ru.

Руководство по эксплуатации контроллера BioSmart Prox-E-EX, необходимые драйверы и программное обеспечение находятся по адресу www.bio-smart.ru/support.

Внимание! Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте Руководство по эксплуатации!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Максимальное количество кодов RFID-меток, хранящихся на контроллере	20 000
Максимальное количество событий, хранящихся на контроллере	100 000
Интерфейс взаимодействия с управляющим компьютером	Ethernet (IEEE 802.3u, 100BASE-TX)
Максимальное количество подключаемых считывателей	4
Интерфейс связи со считывателями	Wiegand-26/32, RS-485
Количество входов/выходов Wiegand	2/1
Количество дискретных входов	6
Количество бортовых реле	2
Электрические параметры бортовых реле	250 V AC, 10 A
Напряжение питания переменного тока, В	220 ± 10%
Максимальный потребляемый ток, А	0,5
Материал корпуса	Металл
Габаритные размеры, мм	314 x 311 x 104
Масса нетто, г	2700
Диапазон рабочих температур, °С	от 0 до плюс 50
Верхнее значение относительной влажности воздуха при температуре 25 °С, %	70

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество, шт.
Контроллер BioSmart Prox-E-EX	1
Шунтирующий диод	2
Паспорт	1

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует исправную работу и соответствие характеристик изделия заявленным, при условии соблюдения потребителем правил его эксплуатации, монтажа, подключения, транспортировки и хранения, указанных в руководстве по эксплуатации.

Изготовитель предоставляет гарантию на изделие сроком 60 месяцев со дня продажи, указанного в паспорте. В случае отсутствия в паспорте отметки о дате продажи изделия, гарантийный срок исчисляется со дня его изготовления.

Гарантия не распространяется на изделия:

- с истекшим гарантийным сроком;
- при осмотре которых выявлено нарушение гарантийной пломбы;
- вышедшие из строя вследствие нарушения порядка (правил) транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации;
- неисправности которых связаны с некомпетентным вмешательством (а именно,

ремонт, усовершенствование или любые конструктивные изменения) неуполномоченных лиц;

— с повреждениями, вызванными действием обстоятельств непреодолимой силы (скачки напряжения электросети, грозовые разряды, стихийные бедствия, пожары и т. д.).

В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу. Перед отправкой оборудования нужно обратиться к специалистам технической поддержки для уточнения характера неисправности и необходимости отправки в сервисную службу.

Изготовитель не несёт ответственность за какие-либо прямые или косвенные убытки и упущенную выгоду, которые несет заказчик или иные лица в связи с неисправностью изделия.

Более подробно с правилами гарантийного обслуживания и ремонта можно ознакомиться по адресу www.bio-smart.ru/support.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Контроллер BioSmart Prox-E-EX соответствует техническим условиям ПАДФ.425723.002 ТУ и признан годным для эксплуатации.

М.П.

ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

Фирма-продавец _____

Подпись представителя

фирмы-продавца _____

М.П.



Предприятие-изготовитель:
ООО «Прософт-Биометрикс»

620149 г. Екатеринбург, ул. Зоологическая, 9
Тел.: 8-800-770-0246

Техническая поддержка:
Тел.: 8-800-770-0246
e-mail: support@bio-smart.ru

Сайт: www.bio-smart.ru

Контакты сервисных центров:

г. Екатеринбург,

620149, ул. Зоологическая, дом 9, офис 411,
Тел.: 8-800-770-0246

г. Красноярск,

660028, ул. Телевизорная, дом 1,
Тел.: +7 (391) 2-900-000 (доб. 1640, 1641)

г. Москва,

127322, ул. Яблочкова, дом 21, корпус 3, 6-й этаж, офис 2Д,
Тел.: 8-800-770-0246